



常見問題

日期： 2005 年 7 月 13 日

FAQ

主題： Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明

請注意，本系統要求 **300 MHz 或更高速電腦**（3D Systems 提供的 Itox 或 Dell 電腦或更新機型），以及 **Buildstation™ 5.4 或更高版本軟體**。

所需工具：Microsoft Windows® XP Professional 完整版（並非升級版，最好不是非 Microsoft 版，如 Dell 版），空白軟碟，Buildstation 5.4 軟體。在某些系統中，您可能需要拆除 3D Systems 板卡，才能執行此安裝。

如果您正在升級一個使用中的系統，務必備份以下文件：procyon.mdb、license.dat、params.dat、*.cal、*.geo、calibration.ini、mfs.dll、viper.ini、viperupgrade.ini、3D Systems 註冊表項、電腦名、域或工作群組名稱、IP 位址。另請複製任何您希望保留的 BFF 文件。

請注意：您可能要在軟碟上創建與所要備份之 c:\winsla 相同的目錄結構。然後，將每份上述文件複製入正確的目錄。

備份註冊表項

- 從「開始」按鈕，點按「執行」選項
- 在「執行」窗口中鍵入「Regedt32」，然後點按「確定」
- 選擇「HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\3D Systems」
- 從「註冊表編輯器」窗口頂部的功能表中選擇「註冊表」，然後按「儲存註冊表項」，然後選擇 A: 或者您想要備份到的網路磁碟機。將此文件儲存為 3d.reg
- 關閉「註冊表編輯器」窗口

記錄電腦名稱、域或工作群組名稱以及 IP 位址

- 從「開始」按鈕，點按「設定」選項
- 選擇「控制台」，然後「網路」
- 選擇「識別資料」卡並記錄「電腦名稱」和「工作群組」（注意空格等）
- 選擇「組態」卡和「TCP/IP 撥號配接卡」，點按「內容」按鈕。注意適配器類型、IP 位址、子網路遮罩、通訊閘。點按「進階」選項中任何其它設定。另外，檢查並記錄選項卡「DNS」、「WINS 組態」和「路由」下的設定信息。（對於非典型設定來說，螢幕截圖可能十分有用。）
- 關閉所有打開的窗口

備份其餘關鍵文件

- 將 *.Cal 和 *.Geo 文件從 c:\winsla\Config 目錄複製入 a:\winsla\Config 目錄
- 將 calibration.ini、viper.ini 和 viperupgrade.ini 從 c:\winsla\Data 複製入 a:\winsla\Data
- 將 license.dat、params.dat、procyon.mdb 和 mfs.dll 從 c:\winsla\Bin 目錄複製入 a:\winsla\Bin

設定從 CD-ROM 開機以及其它 CMOS 更改

- 重新啓動電腦並進入設定（在 Itox 電腦上，在開機時按下「刪除」鍵）。
- 更改「Boot Sequence（開機順序）」，選擇「CD-ROM, C, A」（在 Itox 電腦上，選擇「BIOS Feature Setup（BIOS 功能設定）」，然後選擇「Boot Sequence（開機順序）」）

FAQ：

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 退出此熒幕（在 ItoX 電腦上，按 **Escape**（退出）鍵）
- 選擇「**Power Management Setup**（電源管理設定）」，將「**PWR Lost Resume State**（電源中斷重新恢復狀態）」選擇成「**Turn On**（開啓）」
- 儲存並退出（在 ItoX 電腦上，按下 **Escape**（退出）鍵並選擇「**Save and Exit**（儲存並退出）」選項）

跳至適用的部分，以繼續安裝。您的選擇有：

- 刪除已安裝的 NT 系統
- 刪除已安裝的 XP 系統
- 用一個空白的硬碟機啓動

刪除已安裝的 NT 系統

- 將 XP CD 放入光碟機，然後重新啓動電腦。當啓動到熒幕顯示「**Hit any key to Boot from CD**（按任意鍵從 CD 開機）」時，按下 **Enter** 鍵。首先，整個熒幕底部的最後一行將出現。
 - 警告：如果您按下 **Enter** 鍵的時間不正確或多次按下該鍵，那麼可能出現錯誤
 - 注意：在顯示器啓動後立即顯示此選項
- 當出現「歡迎安裝」熒幕時，按下「**Enter**」鍵。（此熒幕需要幾分鐘才會顯示）
- 如果您遇到錯誤消息或系統挂起，關閉電腦電源，然後再將其打開
- 當出現「**Windows XP 許可證協議**」熒幕時，按下「**F8**」
- 刪除所有分區 - 一次選擇一個分區，鍵入「**D**」，並按照熒幕上的說明
- 請勿按下「**Enter**」鍵，或做其它更改，跳至「**繼續 XP 安裝**」部分

刪除已安裝的 XP 系統

- 將 XP CD 放入光碟機，然後重新啓動電腦。當啓動到熒幕顯示「**Hit any key to Boot from CD**（按任意鍵從 CD 開機）」時，按下 **Enter** 鍵。首先，整個熒幕底部的最後一行將出現。
 - 警告：如果您按下 **Enter** 鍵的時間不正確或多次按下該鍵，那麼可能出現錯誤。
 - 注意：在顯示器啓動後立即顯示此選項。
- 當出現「歡迎安裝」熒幕時，按下「**Enter**」鍵。（此熒幕需要幾分鐘才會顯示）
- 當出現「**Windows XP 許可證協議**」熒幕時，按下「**F8**」
- 當出現「**Windows XP Professional 安裝**」時，按下 **Escape** 鍵。（**重要步驟！**）
- 刪除所有分區 - 一次選擇一個分區，鍵入「**D**」，並遵循熒幕上的說明
- 跳至「**繼續 XP 安裝**」部分

用一個空白的硬碟機啓動

- 將 XP CD 放入 CD-ROM 光碟機，然後重新啓動電腦。
- 當出現「歡迎安裝」熒幕時，按下「**Enter**」鍵。（此熒幕需要幾分鐘才會顯示）
- 當出現「**Windows XP 許可證協議**」熒幕時，按下「**F8**」
- 跳至「**繼續 XP 安裝**」部分

繼續 XP 安裝

- 當出現「**Windows XP Professional 安裝**」熒幕時，按下「**C**」，以在無分區空間創建一個分區
- 在分區大小字段中鍵入 **7000**，然後按下「**Enter**」。（此步驟創建了一個 **6997 MB** 的主分區）。
- 按下「**Enter**」，以在新分區上安裝 Windows

FAQ：

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 按下「Enter」鍵，以用 NTFS 格式化該分區
- 在格式化完成之後，XP 將繼續安裝。請注意，您無需任何操作，直至獲得提示（看似象單選按鈕的熒幕，僅供您參考。）如果電腦在此安裝階段重新啓動，請勿擔心。
- 當出現「地區和語言選項」熒幕時，點按「下一步」
- 當出現「自定義軟體」熒幕時，在「名稱」框中鍵入「Root」，不填「公司」，點按「下一步」
- 當出現「產品序號」熒幕時，輸入此 XP 的序號（在 XP 手冊背面），並點按「下一步」
- 當出現「電腦名稱和管理員密碼」熒幕時，鍵入「SLA」作為「電腦名稱」，並在「管理員密碼」和「確認密碼」字段中鍵入「3dsys」，並點按「下一步」
- 完成「日期和時間」設定，點按「下一步」
- 在「網路設定」中，使用「典型設定」，並點按「下一步」
- 在「工作群組或電腦域」中，按客戶要求設定，並點按「下一步」
- 電腦可能在此時或在以後幾步中重新啓動，並需要登錄（密碼為 3dsys）。
- 在「顯示設定」中，點按「確定」
- 在「測試顯示」對話框中，點按「確定」。如果您沒有點按「確定」，您將必須格式化磁碟機並從頭開始！！
- 在「歡迎使用 Microsoft Windows」熒幕，點按「下一步」
- 在「幫助保護您的電腦」中，選定「不是現在」單選按鈕，然後點按「下一步」按鈕。
- 當出現「此電腦如何連接到 Internet?」熒幕時，點按「跳過」
- 當出現「可以激活 Windows 了嗎?」熒幕，勾選「否，請在幾天後提醒我」，然後點按「下一步」
- 在「誰會使用這台電腦?」中，填寫「Root」，然後點按「下一步」（請勿使用帶空格的名稱，這將導致部分帳戶信息被儲存到空格前的第一部分名稱下）
- 在「謝謝您」熒幕中，點按「結束」。Windows 將啓動
- 此時，「網路標識向導」熒幕可能出現（取決於您在此時是否連接到網路）

XP 配置

- 用右鍵按「開始」按鈕，然後點按「內容」
 - 選擇「經典開始功能表」單選按鈕
 - 選擇熒幕上方的「工具欄」選項卡，取消對「分組相似任務欄按鈕」的選定，然後點按「應用」和「確定」
- 點按「開始」，然後點按「設定」，然後「控制台」
 - 點按「外觀和主題」圖示
 - 點按「更改電腦主題」按鈕
 - 選擇「主題」選項卡，並在「主題」下拉功能表中，選擇「Windows 經典」
 - 選擇「熒幕保護程序」選項卡，在熒幕保護程序下拉功能表中，選擇「無」
 - 選擇「外觀」選項卡，然後在「窗口和按鈕」下拉功能表中，選擇「Windows 經典」風格
 - 點按「應用」，然後點按「確定」
- 選擇熒幕左上角的「上一步」按鈕
 - 在「控制台」熒幕中，選擇「切換至經典視圖」
 - 按兩下文件夾的「文件夾選項」圖示
 - 選擇「使用 Windows 經典文件夾」單選按鈕
 - 選擇「在不同窗口中打開不同的文件夾」單選按鈕

FAQ :

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 選擇「檢視」選項卡
 - 取消對「隱藏已知文件類型的擴展名」的選定
 - 在列表最後，取消對「使用簡單文件共享」的選定
 - 點按「應用」，然後點按「確定」

帳戶

- 按兩下「用戶帳戶」圖示
- 點按「創建新帳戶」
- 輸入「3dsys」作為帳戶名，然後點按「下一步」
- 選擇「限制」單選按鈕，然後點按「創建帳戶」
- 選擇新建的「3dsys」圖示
- 選擇「創建密碼」
- 在密碼和確認對話框中輸入「3dsys」，點按「創建密碼」
- 如被提示「要將您的文件和文件夾設為私有嗎？」，選擇「否」
- 點按「上一步」按鈕
- 選擇「Root」圖示
- 點按「創建密碼」
- 在密碼和確認對話框中輸入「3dsys」，點按「創建密碼」
- 如果您被問及「要將您的文件和文件夾設為私有嗎？」。選擇「否」
- 關閉「用戶帳戶」窗口

分區

- 按兩下「管理工具」圖示，然後「電腦管理」，然後「磁碟管理」（在「存儲」下 - 靠近目錄樹的最後一項）
- 用右鍵按 CD-ROM 光碟機圖
- 選擇「改磁碟機號和路徑」
- 點按「更改」按鈕
- 選擇 R:，並且點按「確定」和「是」
- 用右鍵按「未分配」磁碟區域圖
- 選擇「新建分區」，然後「下一步」
- 選擇「擴展分區」單選按鈕，並點按「下一步」
- 當被提示輸入分區大小時，輸入 4096 並點按「下一步」
- 選擇「完成」
- 用右鍵按新建的綠色「可用空間」分區，並選擇「新邏輯磁碟機」
- 點按「下一步」按鈕，然後在「磁碟機大小」對話框中點按「下一步」，然後在「選擇分區類型」窗口中再點按「下一步」
- 指定磁碟機號「E」，並點按「下一步」（在某些情況中，必須點按「下一步」3 次？）
- 在「格式化分區」對話框中，確保設定以下設定：
 - 文件系統「NTFS」
 - 分配單元大小「預設」
 - 卷標「Swap」
- 點按「下一步」，然後「完成」
- 用右鍵按「未分配」圖
- 選擇「新建分區」並點按「下一步」
- 在「選擇分區類型」中，應該選擇「主分區」單選按鈕。點按「下一步」
- 在「指定分區大小」中，點按「下一步」
- 指定磁碟機號「D」，並點按「下一步」

FAQ：

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 在「格式化分區」對話框中，確保設定以下設定：
 - 文件系統「NTFS」
 - 分配單元大小「預設」
 - 輸入「Data」作為卷標
- 點按「下一步」
- 點按「完成」，以完成新分區
- 請注意，新分區將被自動格式化。
- 在格式化完成之後，關閉「電腦管理」窗口
- 點按「檢視」，然後「刷新」
- 關閉「管理工具」窗口

交換文件設定

- 點按「系統」，然後「進階」選項卡
 - 在「性能」部分中，點按「設定」按鈕
 - 在「性能選項」螢幕中，點按「進階」選項卡
 - 在「虛擬內存」部分中，點按「更改」按鈕（窗口下方）
 - 點按「E」分區（窗口上方）
 - 點按「自定義大小」單選按鈕，在「初始大小（MB）」字段和「最大大小（MB）」字段中輸入 4020
 - 點按「設定」按鈕
 - 驗證磁碟機「E」的「頁面文件大小」顯示為「4020 – 4020」
 - 點按「C」分區
 - 選擇「無頁面文件」單選按鈕，然後點按「設定」
 - 驗證沒有為磁碟機「C」顯示「頁面文件大小」
 - 點按「確定」，然後「確定」，此時必須重新啓動電腦，才能使更改生效
 - 關閉「性能選項」，「系統」和「控制台」，然後點按「應用」
 - 如果要求重新啓動，選擇「確定」，然後「確定」，然後點按「重新啓動」，然後登錄「Root」帳戶

顯示設定

- 點按「開始」，然後點按「設定」，然後「控制台」
- 按兩下「顯示」，然後「設定」選項卡
 - 將螢幕分辨率滑塊移動到 1024 x 768（在某些系統中，如果高分辨率導致顯示失真，那麼可能需要 800 x 600 分辨率）
 - 點按「應用」，然後「是」，然後「確定」

日期和時間配置

- 按兩下「日期和時間」
- 選擇「Internet 時間」選項卡
- 清除「自動與 Internet 時間服務器同步」複選框
- 點按「應用」，然後點按「確定」

網路連接

- 選擇「本地連接」
- 在「網路任務」對話框中，選擇「更改此連接的設定」
- 按兩下「Internet 協議 TCP/IP」
- 點按「使用以下 IP 位址」單選按鈕
- 輸入您早先記錄的（靜態）IP 位址、子網路遮罩和通訊閘

FAQ :

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 儲存並關閉「網路連接」窗口

域設定

- 選擇「系統」
- 選擇「電腦名稱」選項卡
- 驗證電腦名稱和工作群組或域是否正確

資源管理器設定

- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面
- 用右鍵按「開始」按鈕，然後點按資源管理器
 - 點按 C:\Program Files 目錄
 - 在右側窗格的空白區域，點按滑鼠右鍵
 - 選擇「檢視」，然後「詳細信息」
 - 從 Windows 資源管理器上方的功能表中，選擇「工具」
 - 選擇「文件夾選項」，然後「檢視」選項卡
 - 驗證是否已取消對「隱藏已知文件類型的擴展名」和「使用簡單文件共享」的選定
 - 點按「應用到所有文件夾」按鈕
 - 點按「是」
- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面

Buildstation 軟體安裝

- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面
- 如果您想要安裝先前備份的 Procyon.mdb 文件 – 首先在 C:\ 上創建一個「winsla」目錄，然後在 C:\winsla 下創建一個 bin 子目錄。下一步，將備份的 Procyon.mdb 文件複製入 c:\winsla\bin。
- 插入 Buildstation 軟體光碟。如果打開的界面問您「您想讓 Windows 做什麼？」，選擇「不做任何操作」（在某些情況中，該選項可能是「取消」，而非「不做任何操作」）。
- 安裝 Buildstation 軟體（仔細選擇正確的 SLA 系統類型，特別是與 Viper™ 系統一同安裝時）
- 安裝所有 Buildstation 軟體更新
- 從您為關鍵文件所做的備份中，將 *.Cal 和 *.Geo 文件複製入 c:\winsla\Config 目錄，calibration.ini、viper.ini 和 viperupgrade.ini 複製入 c:\winsla\Data 目錄，以及 license.dat、params.dat 和 mfs.dll 複製入 c:\winsla\Bin 目錄

還原註冊表項（如果已儲存自上一操作系統）

- 從「開始」按鈕，點按「執行」按鈕
- 在「執行」窗口中鍵入「Regedt32」，然後點按「確定」
- 選擇「HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\3D Systems」
 - **警告：確保您已選定 3D Systems 項。此操作將替代任何您選定的內容！！**
 - 從「註冊表編輯器」窗口頂部的功能表中，選擇「文件」。然後「導入」，然後從 A: 磁碟機選擇您為舊系統（即便是在 NT 4.0 下）備份的 3D 註冊表項（名為 3d.reg）。選擇「打開」。
 - 在 3D Systems 項下，選擇「Buildstation 5」，然後選擇「文件」
 - 確保所有列出的路徑均為 C:\Winsla 或其下的子目錄（如果您為之備份註冊表項的系統將 Buildstation 軟體安裝在不同的目錄結構中，那麼 Buildstation 應用程序將無法啟動）

FAQ：

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- （如果任何路徑不同於 C:\winsla，在右側窗格中，按兩下該項並更改路徑）
- 點按「應用」按鈕，然後點按「確定」按鈕

設定註冊表權限

- 請注意 – 如果您跳過上文「還原註冊表項」，那麼在完成以下步驟之前，請先執行上文「還原註冊表項」中的前 4 點步驟
- 從螢幕上方的功能表中，選擇「編輯」，然後選擇「權限」
- 在「組或用戶名稱」窗口中向下捲動，並選擇「用戶」（有時，其顯示成「Everyone（所有人）」，不確定此項為什麼不一致）
- 在「用戶權限」窗口的「完全控制」下，選擇「允許」
- 點按「應用」按鈕，然後點按「確定」按鈕

禁用介質感應（Media Sense）

- 選擇
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
- 確保螢幕左側的「參數」已被選定
- 從功能表中選擇「編輯」，然後「新建」，然後「DWORD 值」
- 鍵入「DisableDHCPMediaSense」，並按下 enter 鍵
- 按兩下新建的「DisableDHCPMediaSense」項
- 將「數值數據」更改成「1」，選擇十六進制（實際上並不重要）
- 點按「確定」

禁用磁碟空間不足錯誤（該錯誤由交換文件引起）

- 選擇
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
- 確保螢幕左側的「資源管理器」已被選定
- 從功能表中選擇「編輯」，然後「新建」，然後「DWORD 值」
- 鍵入「NoLowDiskSpaceChecks」，並按下 enter 鍵
- 按兩下新建的「NoLowDiskSpaceChecks」項
- 將「數值數據」更改成「1」，選擇十六進制
- 點按「確定」
- 關閉 Regedit（註冊表編輯器）
- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面

系統權限

- 用右鍵按「Start」按鈕，然後「資源管理器」
- 導航到並選擇 C: 分區中的「Winsla」
- 用右鍵按「Winsla」，選擇「共享和安全」
- 選擇「共享」此文件夾，然後選擇「權限」按鈕（如果您沒有權限按鈕，請參見上文「取消對簡單文件共享的選定」部分）
- 選擇權限，然後「Everyone（所有人）」，然後在窗口下方選擇「完全控制」
- 點按「應用」，然後點按「確定」
- 選擇螢幕上方的「常規」選項卡，並取消對「只讀」複選框的選定
- 選擇「應用」
- 從「確認屬性更改」，選擇「將更改應用到此文件夾，子文件夾和文件」，並點按「確定」
- 選擇「安全」選項卡

FAQ：

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 選擇「用戶」，然後在窗口下方，選擇「完全控制」，然後選擇「應用」，然後「確定」
- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面

關閉 Windows 安全更新

- 請注意 – 必須關閉所有 Windows 更新的下載，安裝或執行，以及任何您可能選擇加載的防病毒軟體。否則，您將導致構件製作崩潰。您可以在構件製作間歇時，手動檢查下載、安裝和執行更新。
- 點按「開始」，然後點按「設定」，然後「控制台」
- 點按「自動更新」
- 選擇「關閉自動更新」
- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面

禁止 Buildstation 軟體向 Microsoft 報告錯誤

- 從「開始」按鈕，點按「設定」選項
- 選擇「控制台」，然後「系統」
- 點按「進階」選項卡
 - 選擇靠近窗口底部的「錯誤報告」按鈕
 - 選擇「啓用錯誤報告」單選按鈕
 - 選擇「選擇程序」按鈕
 - 在標題為「不為這些程序報告錯誤：」的窗口下方，點按「添加」按鈕
 - 點按「瀏覽」按鈕
 - 驗證窗口上方的「查找範圍」對話框是否顯示「本地磁碟 C:」。
 - 按兩下 `winsla` 目錄
 - 按兩下 `bin` 子目錄
 - 按兩下 `winsla.exe` 文件
 - 點按「確定」、「確定」、「確定」、「確定」，然後關閉控制面板

完成 Root 帳戶

- 重新啓動電腦（選擇「開始」按鈕，然後「關閉電腦」，然後「關閉」）
- 啓動電腦，並以「3dsys」登錄（密碼為「3dsys」）
- 啓動 Buildstation 應用程序，並確保該程序正確啓動

3dsys 帳戶的 XP 配置

- 用右鍵按「開始」按鈕，然後點按「內容」
 - 選擇「經典開始功能表」單選按鈕
 - 選擇螢幕上方的「工具欄」選項卡，取消對「分組相似任務欄按鈕」的選定，然後點按「應用」和「確定」
- 點按「開始」，然後點按「設定」，然後「控制台」
 - 點按「外觀和主題」圖示
 - 點按「更改電腦主題」按鈕
 - 選擇「主題」選項卡，並在「主題」下拉功能表中，選擇「Windows 經典」
 - 選擇「螢幕保護程序」選項卡，在螢幕保護程序下拉功能表中，選擇「無」
 - 選擇「外觀」選項卡，然後在「窗口和按鈕」下拉功能表中，選擇「Windows 經典」風格
 - 點按「應用」，然後點按「確定」
- 選擇螢幕左上角的「上一步」按鈕

FAQ :

Windows XP 操作系統 - 現場安裝說明軟件

- 在「控制台」熒幕中，選擇「切換至經典視圖」
- 按兩下文件夾的「文件夾選項」圖示
- 選擇「使用 Windows 經典文件夾」單選按鈕
- 選擇「在不同窗口中打開不同的文件夾」單選按鈕
- 選擇「檢視」選項卡
 - 取消對「隱藏已知文件類型的擴展名」的選定
 - 在列表最後，取消對「使用簡單文件共享」的選定
 - 點按「應用」，然後點按「確定」

資源管理器設定

- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面
- 用右鍵按「開始」按鈕，然後點按資源管理器
 - 點按 C:\Program Files 目錄
 - 在右側窗格的空白區域，點按滑鼠右鍵
 - 選擇「檢視」，然後「詳細信息」
 - 從 Windows 資源管理器上方的功能表中，選擇「工具」
 - 選擇「文件夾選項」，然後「檢視」選項卡
 - 驗證是否沒有選定「隱藏已知文件類型的擴展名」和「使用簡單文件共享」
 - 點按「應用到所有文件夾」按鈕
 - 點按「是」
- 關閉所有應用程序，以便您能夠看到桌面

完成

- 重新啓動電腦（如果您不重新啓動，Buildstation 軟體有時無法初始化 DSP 等）
- 啓動 Buildstation 軟體，確保其正確啓動
- 當一切看似正常工作之時，以 Root 帳戶登錄，然後按兩下時鐘旁邊的鑰匙對圖示（熒幕右下角），並遵照註冊 XP 的步驟

© 2005 年 3D Systems 公司版權所有。保留一切權利。技術規格隨時更改，恕不通知。3D 徽標、Buildstation、Lightyear 和 Viper 均為 3D Systems 公司的商標，SLA 為 3D Systems 公司的註冊商標。其它商標或註冊商標都是其各自所有者的財產。